

Installations Checklista Wave WRN-xxx

1. Anslut alla kameror till Wave PoE port, sätt kameran på DHCP
2. Anslut Network 2 till kundnät
3. Anslut mus, monitor och ström
4. Starta upp maskinen
5. Sätt ett nytt lösenord med hjälp av on-screen keyboard
6. Bekräfta nytt lösenord igen
7. Välj vad som helst på uppdatera mappnamn
8. Gå på inställningar – Detaljer – Datum och klocka till automatisk och sätt tidzon manuellt
- 8b. Gå på inställningar – Region Språk och sätt Formats till ditt språk
9. Gå på inställningar Nätverk Sätt PCI Ethernet till att få tilldelad adress via DHCP (är default DHCP)
10. Gå på inställningar Nätverk Sätt USB Ethernet till fast IP adress (är default 192.168.2.200)
11. Starta WRN Wizard – Klicka på next
12. Kontrollera IP adresser på Network 1 (Default – 192.168.2.200) Network 2 DHCP tilldelad
13. Klicka på Enable DHCP server for PoE ports
14. Sätt start IP till 192.168.2.1 och End IP till 192.168.2.100
15. Sätt max users till 100
16. Primary och secondary DNS används inte normalt
17. Klicka på Next och spara inställningarna
18. Kontrollera att samtliga kameror hittas på nätverket, eventuellt kan man behöva klicka på Rescan
19. Starta Wave klient
20. Observera att online keyboard inte kan användas om WRN är i fullscreen, klick då i övre högra hörnet så att Wave inte är fullscreen