

Håndbok for alarmsystem
HS2016/HS2064/HS2128
MED TOUCH TASTATUR

PowerSeries
neo 



DSC

Til -og frakobling av alarmsystemet

Tilkobling av alarmsystemet. (PÅ)

For å tilkoble systemet, gjør følgende: Tast «Heltilkobling» etterfulgt av din personlige kode. Utgangstiden vil starte og alarmen vil bli aktivisert etter noen sekunder.

Frakobling av alarmsystemet. (AV)

For å frakoble systemet, gjør følgende: Tast «Frakobling» etterfulgt av din personlige kode innen inngangstiden er utløpt.

Hva gjør jeg ved utløst alarm?

Aktivisert alarmen ved en feiltagelse:


Tast «Frakobling» etterfulgt av din personlige kode for å avstille alarmen.

Ved brannalarm:


Tast «Frakobling» etterfulgt av din personlige kode for å avstille alarmen. Luft ut eventuell røyk.

Problemer med tilkobling av alarmsystemet

Hvis alarmen ikke lar seg tilkoble, og du får en lang pipetone:

- Kontroller om betjeningspanelet viser  «klar for tilkobling».
- Lukk eventuelt dører eller vinduer som er utstyrt med magnetkontakter.
- Sjekk om det er bevegelse fremfor noen av detektorer
- Gjør et nytt forsøk på tilkobling.
- Sjekk at ingen detektorer er tildekket/maskert

Feil på detektor som må utkobles:


1. Tast  «Seksjon status» og din personlige kode.
2. Velg «Forbikoble» på seksjonene du ønsker å forbikoble.
3. Avslutt med «Tilbake»

Ved tilkobling vil displayet melde "Advarsel Forbikoblede Seksjoner".

NB! Ved neste tilkobling vil forbikoblingen IKKE være aktiv.

Følg punktene over ved neste tilkobling med forbikobling.

Sjekke feil i systemet:

Er det feil i systemet, vil dette indikeres med 

Trykk 

En oversikt over feil i systemet vil vises. (Feilene er uthevet, med blå bakgrunn)


Trykk på de forskjellige feilene for utfyllende informasjon.

Trykk «Tilbake» for å avslutte.


Brukerkoder:

OBS: Brukerkode 1 er masterkoden

Endre en eksisterende brukerkode:

1. Trykk 
2. Velg [Tilgangskoder] og tast din personlige masterkode.
3. Bla med > til du finner brukeren du vil endre, og trykk [Velg]
4. Velg at du ønsker å endre kode med [Velg kode]
5. Tast inn en ny brukerkode.
6. Trykk [Tilbake] for å avslutte

Legge inn en ny brukerkode:

1. Trykk 
2. Velg [Tilgangskoder] og tast din personlige masterkode.
3. Bla med > til du finner en ledig bruker. (En bruker merket «X» til høyre for brukernummeret)
4. Velg med [Velg]
5. Velg at du ønsker å legge inn en kode med [Velg kode]
6. Tast inn en ny brukerkode.
7. Velg [Brukertext] og legg inn navnet på brukeren. Avslutt med [Lagre].
8. Trykk [Tilbake] for å avslutte

Alarmsystemets betjeningspanel

